



contact@datavideo.jp

ファームウェア更新手順

このドキュメントでは、ファームウェアの更新プロセスについて説明します。完了までに合計で約10分かかります。現在の DAC-70 設定に注意してください。更新プロセスは、応答ユニットが応答しない可能性があるため、開始したら中断しないでください。

DAC-70 本体 x 1

・DAC-70 のファームウェアファイル (DAC70-FW-2103.N26 & DAC70-FW-0141.bin)

※最新のファームウェアアップデート用ファイルは、弊社 HP からダウンロードすることができます。(http://www.datavideo.jp/convertor/dac_70.html)


・Upload Programmer V2.0 ソフトウェア x 1

・USB 2.0 ポートを備えた Windows PC x 1

・USB タイプ A からマイクロ USB ケーブル (USB 2.0) x 1


・12V 電源アダプター x 1

システム接続図




ファームウェアのバージョンを確認する

1. DAC-70 本体のミニ USB から、ノートパソコンの USB タイプ A に、ミニ USB から USB タイプ A への変換ケーブルで接続してください。
2. DC12V 電源アダプタを DAC-70 本体に接続してください。
3. DAC-70 Center V1.0.9.0.exe ”を開いてください。
4. DAC-70 の現在のファームウェアのバージョンを確認します。




ファームウェアをアップデートする


1. DAC-70 の電源を切ります。
2. 最新のファームウェアファイルとファームウェアのアップロードユーティリティを PC デスクトップに保存します。
3. USB 2.0 ケーブルを使用して、DAC-70 をコンピューターに接続します。
4. DataVideo Upload Firmware ユーティリティを開きます。これにより、Disconnected が表示され、接続ボタンがグレー表示されます。




5. DAC70 の電源をオンにすると、接続ボタンが有効になります。[接続]ボタンをクリックすると、ユーティリティに[接続済み]と表示されます。




6.[ファイルを開く]ボタンをクリックして、新しいファームウェアファイルを選択します。




7. DAC-70 が旧バージョンのハードウェアの場合、「DAC70-FW-0141.BIN」と表示され、選択することができます。DAC70 が旧バージョンの場合は、「DAC70-FW-0141.BIN」が表示され、選択することができます。DAC70-FW-0141.BIN」と「DAC70-FW-2103.N26」はファームウェアアップデートファイルに含まれていますが、ハードウェアのバージョンに応じて自動的に正しいファームウェアファイルを選択するようにシステムが表示します。そのため、アップデート中に誤ったファームウェアを選択する心配はありません。ここでは、「DAC70-FW-0141.BIN」を例として説明します。






7. [スタート]ボタンをクリックし、進行状況バーが完了するまで待ちます。



9. 更新が終了すると、ユーティリティはPASSを表示して、ユニットが正常に更新されたことを確認します。



10. ユーティリティは、DAC70 ユニットの電源を自動的に切断します。
11. DAC70 から USB ケーブルを抜き、ユニットの電源を入れ直します。
12. 更新された DAC70 を使用する準備ができました。